Adattatore AC/DC

Model: **AK-CH-15**

Tipo di prodotto	Adattatore AC/DC
Serie	Universale
Tensione di alimentazione	110-240 V / 50/60 Hz
Potenza assorbita	< 1.6 A
Potenza massima	65 W (USB-C) o (45 W + 18 W)
Interruttore meccanico	Nessuno
Messa a terra	Nessuno (classe di protezione II)
OVP	Sì
OCP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Tensione di uscita USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
Tensione di uscita USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (PD 65 W)
Il rispetto di DCP (Dedicated Charging Port)	Sì
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Display	Nessuno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	28 x 60 x 97 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Peso netto	274 g
Peso lordo	359 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720137142
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Akyga® AK-CH-15 è un **caricatore USB da 65W**. È usato per alimentare sia i piccoli dispositivi portatili che quelli che richiedono molta più potenza. Lavorate spesso da un caffè, durante un viaggio in treno o all'università? O forse ti piace semplicemente tenere in ordine la tua scrivania? Questo è l'adattatore di corrente perfetto per chiunque cerchi una soluzione universale che ricarichi non solo il telefono o il tablet, ma anche un computer portatile. Inoltre, il caricabatterie ha due porte USB. Una **porta USB C PD** e una seconda **porta USB A con funzione QC 3.0**. Lo standard **Power Delivery** utilizzato nel connettore USB C permetterà non solo la **ricarica veloce**, ma anche di adattare i parametri di alimentazione al dispositivo attualmente collegato. In questo modo, è possibile alimentare qualsiasi apparecchiatura da una singola presa, senza preoccuparsi di danneggiarla. Inoltre, un indubbio vantaggio del caricabatterie è l'assenza di cavi collegati in modo permanente. Questo permette di decidere da soli se collegarvi uno o due dispositivi. Così, non saremo costretti a sostituire l'adattatore quando i cavi sono danneggiati. Basta cambiare i cavi con quelli nuovi.