Caricabatteria per auto

Model: **AK-CI-01**

Codice di produzione	AK-CI-01
Tipo di prodotto	Caricabatteria per auto
Tensione di alimentazione	12 V
Frequenza di uscita	50 +/- 2 Hz
Potenza massima	150 W
Potenza istantanea massima	300 W
Consumo energetico senza carico	<0.25 A
Interruttore meccanico	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Formato ventilatore	40 mm
Regolazioni ventilatore	Automatico
Lunghezza del cavo	0.6 m
La spina del cavo #1	Spina francese (pin) CEE 7/5
La spina del cavo #2	USB 2.1A, USB 1A
Parametri di alimentazione	230V +/- 10% AC 150W max
Tipo di onda sinusoidale	Sine modulata
Fusibile	20 A
Il rispetto di DCP (Dedicated Charging Port)	Sì
Colore del prodotto	Nero
Colore della retroilluminazione	LED rosso, LED verde
MTBF	10000 h
Temperatura	< 65 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	170 x 90 x 80 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	260 x 100 x 100 mm
Peso netto	464.4 g
Peso lordo	614.8 g
Conformità CE	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Fusibile 20 A
Codice EAN	5901720132970
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Il convertitore di potenza per auto Akyga® AK-CI-01 con potenza di 150 W è destinato all'alimentazione di dispositivi elettrici che richiedono una tensione CA di 230 V da una presa accendisigari da 12 V. L'onda sinusoidale modificata prodotta all'uscita (ovvero tensione alternata con un'onda rettangolare) consente una costruzione semplice del dispositivo, riducendo così il suo tasso di guasto.
Il convertitore ha una presa attraverso la quale può alimentare un dispositivo elettrico con una spina CEE 7/5 di tipo francese standard (con pin). Inoltre, l'inverter Akyga® AK-CI-01 è dotato di due porte USB con diversi livelli di corrente, che lo rendono ideale per caricare una vasta gamma di smartphone, tablet e altri accessori disponibili sul mercato.
Il prodotto sarà adatto anche per alimentare navigazione, powerbank, tablet, cuffie bluetooth, altoparlanti portatili e tutti gli altri dispositivi mobili e accessori che possono essere caricati tramite la porta USB.
Ciascuna delle prese dell'inverter è stata descritta per facilitare la loro identificazione e collegare i dispositivi alle prese designate per loro. Il prodotto dispone di un interruttore manuale che consente di spegnere tutte le prese senza scollegare l'alimentazione dall'accendisigari. Due LED, situati nella parte superiore dell'inverter, informano del corretto funzionamento del dispositivo o avvisano di eventuali irregolarità.
La forma circolare della base dell'inverter Akyga® AK-CI-01 lo rende perfettamente adatto ai portabibite per auto, mentre il cavo da 0,6 metri consente di posizionarlo e collegarlo liberamente.
Sicurezza e certificati garantiscono il funzionamento sicuro dell'inverter Akyga® AK-CI-01 e l'alimentazione sicura per i dispositivi collegati. Un fusibile di ricambio da 20 A è incluso con l'apparecchiatura, che ha lo scopo di proteggere i circuiti elettronici da eventuali danni. Se è bruciato, il fusibile può essere facilmente sostituito con uno nuovo.