Caricabatterie

Model: **AK-BC-01**



Codice di produzione	AK-BC-01
Tipo di prodotto	Caricabatterie
Tensione di alimentazione	110-240 V / 50/60 Hz
Interruttore meccanico	Nessuno
Messa a terra	Nessuno (classe di protezione II)
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Connettore di alimentazione	IEC C8
Lunghezza del cavo	0.5 m
Parametri di alimentazione	AA 1.2 V DC 1800mA, AAA 1.2 V DC 900mA
Materiale	ABS
Colore del prodotto	D'argento
Colore della retroilluminazione	Verde
Display	LCD
Temperatura	0 - 35 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	109 x 68 x 29 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	205 x 139 x 45 mm
Peso netto	156 g
Peso lordo	239.2 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Accessori in dotazione	Cavo IEC C7 0.5 m
Codice EAN	5901720132741
Garanzia	24 mesi











Descrizione

AK-BC-01 è un caricabatterie per offerte Akyga® per la ricarica di batterie di due dimensioni: AA (R6) e AAA (R03).
Pratico caricatore a microprocessore per la ricarica simultanea di un massimo di 4 batterie con controllo individuale di ogni cella. Consente una ricarica rapida (1-5 ore) da una a quattro batterie ricaricabili. Canali completamente indipendenti consentono dimensioni e marche diverse delle batterie. Il display LCD multifunzione mostra lo stato di ciascuna batteria separatamente e avverte di non inserire le batterie nella polarità errata. La caratteristica distintiva del caricabatterie è la rigenerazione di batterie a lungo inutilizzate o completamente scariche: il dispositivo rileva una diminuzione della tensione della batteria inferiore a 0,9 V e ripristina la tensione corretta (1,2 - 1,25 V). Grazie a questa funzione, anche le batterie che non mostrano la tensione polare possono essere ripristinate al normale funzionamento.
Il caricabatterie è dotato di tutte le funzionalità di sicurezza necessarie e di una protezione aggiuntiva contro:

- gli effetti di sovraccarico e corto circuito,
- sovraccarico della batteria,
- surriscaldamento delle cellule (60 ° C),
- caricare le batterie in modo errato, danneggiato o in cattiva polarità (con conseguente disconnessione della carica).

Il caricabatterie è per batterie Ni-MH.
Il set include un cavo di alimentazione da 0,5 m.