



UPS

Model: **AK-UP1-600**



Codice di produzione	AK-UP1-600
Tipo di prodotto	UPS
Serie	Akyga Phasak
Tensione di alimentazione	162-290 V
Potenza assorbita	< 1.95 A
Efficienza	> 80 %
Tensione di uscita	230 V
Amperaggio di uscita	1.56 A
Regolazione automatica della tensione AVR	Sì
Capacità	600 VA
Tempo medio di commutazione	2-8 ms
Forma d'onda	Sine modulata
Tipo di batteria	12V 7Ah
Il tempo di ricarica fino al 90%	4-6 h
Potenza massima	360 W
Presa di alimentazione	CEE 7/7
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
Connettore di alimentazione	2 x CEE 7/7
Lunghezza del cavo	1.5 m
Avvio a freddo	Sì
Connettore USB	Nessuno
Interfaccia di comunicazione USB	Nessuno
Sicurezza linea Slot RJ-45	Nessuno
Slot C14	Nessuno
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
Display	Nessuno
MTBF	10000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	279 x 101 x 142 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	330 x 135 x 220 mm
Peso netto	4200 g
Peso lordo	4413 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
Codice EAN	5605922010448
Garanzia	24 mesi



Descrizione

alimentazione moderna Akyga® Phasak una potenza massima di **360W** e **600VA**, è stata appositamente sviluppata per proteggere le apparecchiature elettroniche da problemi di alimentazione di base, soprattutto in caso di guasto, mancanza di corrente, sovratensioni e disturbi di linea. I problemi con fornitura di energia elettrica possono verificarsi quando meno te lo aspetti e possono causare la perdita di sessione di lavoro non salvato, la perdita di dati importanti, e nel peggiore dei casi, danni permanenti al dispositivo. Con la contingenza UPS può tranquillamente utilizzare dispositivi elettronici senza timore di interferenza proveniente dalla rete, proteggendo così elettrodomestici. La versatilità di alimentazione rende inoltre è adatto a proteggere la LAN, server e workstation.

L'alimentatore è caratterizzato da un'elevata efficienza superiore all'80%, in modo che perderanno calore sotto forma di una piccola quantità di energia, che è anche associata con una maggiore risparmio energetico. L'alimentatore comprende due prese per dispositivi di connessione. Una caratteristica importante del Akyga Phasak dell'inizio della batteria, ossia la possibilità per l'inserimento immediato in caso di mancanza di corrente - commutazione avviene praticamente subito - entro da 2 a 8 ms. Ricarica della batteria richiede 4 a 6 ore. L'alimentatore ha un interruttore manuale, che permette di tagliare l'alimentazione senza scollegare dalla rete. Un certo numero di protezione (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) fornisce stabilità sia per l'alimentazione ei componenti alimentati. Alimentazione Akyga Phasak AK-UP1-600 è un prodotto di alta qualità che soddisfi i requisiti attuali e corrispondenti a standard moderni.

Il prodotto ha un cavo di alimentazione con una lunghezza di 1,5 m.