UPS

Model: **AK-UP3-750**

Codice di produzione	AK-UP3-750
Tipo di prodotto	UPS
Serie	Akyga Phasak
Tensione di alimentazione	100-240 V
Potenza assorbita	< 2.6 A
Eficiență	> 80 %
Tensione di uscita	230 V
Amperaggio di uscita	2.08 A
Capacità	750 VA
Tempo medio di commutazione	2-8 ms
Forma d'onda	Sine modulata
Tipo di batteria	12V 9Ah
Il tempo di ricarica fino al 90%	4-6 h
Potenza massima	450 W
Presa di alimentazione	CEE 7/7
Interruttore meccanico	Sì
Messa a terra	Sì
Connettore di alimentazione	4 x CEE 7/7
Lunghezza del cavo	1.5 m
Connettore USB	Nessuno
Interfaccia di comunicazione USB	Sì
Sicurezza linea Slot RJ-45	Sì
Slot C14	2 pcs
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
Display	Nessuno
MTBF	10000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	292 x 199 x 91 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	320 x 125 x 220 mm
Peso netto	5900 g
Peso lordo	6113 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
Garanzia	24 mesi

Descrizione

alimentazione moderna Akyga Phasak una potenza massima di 450W e 750VA potenza attiva, è stata appositamente sviluppata per proteggere le apparecchiature elettroniche da problemi di alimentazione di base, soprattutto in caso di guasto, mancanza di corrente, sovratensioni e disturbi di linea. I problemi con fornitura di energia elettrica possono verificarsi quando meno te lo aspetti e possono causare la perdita di sessione di lavoro non salvato, la perdita di dati importanti, e nel peggiore dei casi, danni permanenti al dispositivo. Con la contingenza UPS può tranquillamente utilizzare dispositivi elettronici senza timore di interferenza proveniente dalla rete, proteggendo così elettrodomestici. La versatilità di alimentazione rende inoltre è adatto a proteggere la LAN, server e workstation.
L'alimentatore è caratterizzato da un'elevata efficienza superiore all'80%, in modo che perderanno calore sotto forma di una piccola quantità di energia, che è anche associata con una maggiore risparmio energetico. L'alimentatore ha quattro slot CEE 7/7 e C14 due slot. Una caratteristica importante del Akyga Phasak dell'inizio della batteria, ossia la possibilità per l'inserimento immediato in caso di mancanza di corrente - commutazione avviene praticamente subito - entro da 2 a 8 ms. Ricarica della batteria richiede 4 a 6 ore. L'alimentatore ha un interruttore manuale, che permette di tagliare l'alimentazione senza scollegare dalla rete. Un certo numero di protezione (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) fornisce stabilità sia per l'alimentazione ei componenti alimentati. Alimentazione Akyga Phasak AK-UP3-750 è un prodotto di alta qualità che soddisfi i requisiti attuali e corrispondenti a standard moderni.
Il prodotto ha un cavo di alimentazione con una lunghezza di 1,5 m.