Accessorio per auto elettrica

Model: **AK-EC-21**

Codice di produzione	AK-EC-21
Tipo di prodotto	Accessorio per auto elettrica
Tensione di alimentazione	380-440 V / 50/60 Hz
Numero di fasi	3 fase
Corrente massima	16 A
Potenza massima	11 kW
Messa a terra	Sì
Resistenza alla fiamma	UL94V-0
Classificazione IP	IP54
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Connettore di alimentazione	Connettore femmina Type 2 (IEC 62196-2)
Lunghezza del cavo	5 m + 0.75 m
Materiale del cavo	Rame
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Bianco
MTBF	10000 h
Temperatura	-35 / +50 °C
Pacchetto	Scatola di cartone
Formato del prodotto (L x W x H)	90 x 180 x 180 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	235 x 275 x 405 mm
Peso netto	3180 g
Peso lordo	3975 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720139474
Garanzia	24 mesi

Descrizione

La stazione di ricarica per auto elettriche Akyga® AK-EC-21 è un dispositivo che consente la ricarica rapida utilizzando una potenza trifase. Il connettore integrato di **tipo 2** (IEC 62196-2) consente una corrente massima di **16 A**, che si traduce in una **potenza di ricarica fino a 11 kW**. La stazione di ricarica, nota anche come **Wallbox**, è compatibile con un'ampia gamma di veicoli elettrici, garantendo flessibilità e convenienza.
Con la massima comodità per l'utente, la stazione di ricarica è dotata di un **cavo di 5 metri**, che offre ampia libertà di ricarica e consente di posizionare il veicolo a una distanza adeguata dalla stazione. Sono incluse **due schede RFID** per garantire un utilizzo sicuro controllando l'accesso alla stazione di ricarica. Inoltre, la Wallbox offre una **pratica staffa per l'aggancio a parete**, che rende il montaggio del dispositivo semplice e poco ingombrante.
La stazione di ricarica per auto elettriche AK-EC-21 è dotata di **cavi appositamente predisposti per il collegamento all'impianto elettrico**, che facilitano l'installazione e la rapida messa in funzione della stazione di ricarica. Inoltre, la Wallbox è la scelta ideale per chi cerca una soluzione efficiente e facile da usare per ricaricare le auto elettriche a casa.