Caricabatteria per auto

Model: **AK-ND-31**

Codice di produzione	AK-ND-31
Tipo di prodotto	Caricabatteria per auto
Compatibile con	Asus / Toshiba / HP / Compaq
Serie	Dedicato
Tensione di alimentazione	12 V
Potenza assorbita	max. 5,6 A
Eficiență	> 80 %
Tensione di uscita	19 V
Amperaggio di uscita	3.42 A
Lunghezza del cavo di uscita	110 cm, 55 cm
Connettore di uscita	5.5 x 2.5 mm
Potenza massima	65 W
Presa di alimentazione	Presa accendisigari 12V
Interruttore meccanico	Nessuno
Avviamento progressivo	Sì
OVP	Sì
OCP	Sì
OPP	Sì
OTP	Sì
SCP	Sì
Connettore USB	Nessuno
Materiale	ABS
Colore del prodotto	Nero
Colore della retroilluminazione	LED verde
Display	Nessuno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pacchetto	EcoBox
Formato del prodotto (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Dimensioni del pacchetto (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Peso netto	364 g
Peso lordo	414 g
Conformità CE	Sì
FCC Conformità	Sì
RoHS Conformità	Sì
REACH Conformità	Sì
Codice EAN	5901720133557
Garanzia	24 mesi

Descrizione

Akyga® AK-ND-31 a 65W alimentatore compatibile con tutti i modelli di computer portatili tensione di 19V e 3.42A corrente massima amplificati e spina 5,5 * 2,5 mm.
L'alimentatore è progettato per computer portatili potenza collegando alla presa accendisigari in macchina. Alimentatore CA è dotato di un nucleo di ferrite di alta qualità, che consente di minimizzare le interferenze dalla rete. Impostare la protezione OVP, OTP, OPP, SCP e garanzie OCP sicura al 100%, lavoro stabile sia dispositivi alimentati, così come l'alimentazione. attrezzature di sicurezza addizionale prevede la tecnologia chiamata. avviamento progressivo, che neutralizza l'urto di colpire la prima corrente durante la commutazione del dispositivo.
Tutti gli alimentatori Akyga sono confezionati in imballaggi ecocompatibili con Ecobox.
L'alimentatore dedicato in laptop Asus, Toshiba, HP / Compaq e molti altri marchi.
Ti incoraggiamo a usare il nostro **motore di ricerca alimentatore per notebook.**